

Elettronica da palo

Amplificatori da palo

Serie **MAP** 12 Volt

Gli amplificatori MAP miscelano e amplificano i segnali provenienti da una o più antenne. Alimentazione 12V, una sola uscita ad amplificazione unica. Compatibili con i segnali DTT in modulazione COFDM. Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm. Temperatura di lavoro -10 ÷ 55°C.

- Telaio metallico completamente schermato e connettori di tipo "F"
- Innovativi sistemi di bloccaggio del contenitore plastico e di rotazione del telaio metallico per garantire massima sicurezza e velocità di installazione



MAP1..
MAP2..
MAP3..



Dimensioni
105x60x95mm

MAP4..
MAP5..



Dimensioni
105x60x120mm

Articolo	Codice	Ingressi	Bande di ingresso	Guadagno dB	Livello di uscita* dBμV	Reg. guadagno dB	Figura di rumore dB	Assorbimento mA @ 12VDC	Conf. mult. Pz.
MAP108	223112	1	I+III	25	115	15	5	65	10
MAP107	223110	1	IV	24	115	15	5	60	10
MAP104	223111	1	V	25	115	15	5	60	10
MAP105	223120	1	UHF	33	115	15	6	85	10
MAP106⁽¹⁾	223122	1	VHF+UHF	34	115	15	5	75	10
MAP109⁽²⁾	223160	1	VHF+UHF, V OUT	17	5 OUT x 99	15	4	65	10
MAP210	223124	2	VHF+IV,V	-2, 11	112	-, -	-, 5	40	10
MAP210/..⁽³⁾	223126	2	VHF+IV,V	-2, 11	112	-, -	-, 5	40	10
MAP204⁽¹⁾	223148	2	VHF,UHF	26, 24	115	15, 15	5, 5	65	10
MAP207	223147	2	III+UHF, UHF	21, 21	115	15, 15	8, 8	65	10
MAP208	223161	2	III, UHF	34, 35	115	15, 15	4, 3	80	10
MAP206⁽¹⁾	223150	2	VHF, UHF	35, 36	115	15, 15	5, 5	75	10
MAP303	223130	3	VHF, IV, V	-2, -2, 12	112	-, -, -	-, -, 5	40	10
MAP303/..⁽³⁾	223132	3	VHF, IV, V	-2, -2, 12	112	-, -, -	-, -, 5	40	10
MAP310⁽⁴⁾	223145	3	FM, DAB, UHF	-1, 14, 14	115	-, -, -	4, 4	35	10
MAP311⁽⁴⁾	223146	3	FM, DAB, UHF	-1, 25, 24	112	-, 15, 15	4, 5	60	10
MAP312⁽¹⁾	223142	3	VHF, IV, V	25, 24, 25	115	15, 15, 15	5, 6, 6	65	10
MAP312/..⁽¹⁾⁽³⁾	223159	3	VHF, IV, V	25, 24, 25	115	15, 15, 15	5, 6, 6	65	10
MAP313⁽¹⁾	223152	3	VHF, UHF, UHF	24, 30, 30	115	15, 15, 15	5, 8, 8	80	10
MAP315⁽¹⁾	223163	3	VHF, UHF, UHF	34, 40, 40	115	15, 15, 15	5, 8, 8	95	10
MAP400⁽¹⁾	223141	4	VHF, VHF, UHF, UHF	-4, 21, 19, 19	112	-, 15, 15, 15	-, 5, 8, 8	60	5
MAP401	223195	4	I+III, FM, UHF, SAT	20, 20, 30, -2	111, 111, 115, -	15, 15, 15, -	5, 5, 6, -	85 (senza LNB)	5
MAP540/35-36 Novità	223501	4	III+DAB,IV,V,UHF	15, 10, 10, 11	115	-, -, -, -	4, 8, 8, 8	40	5
MAP540/31-33 Novità	223502	4	III+DAB,IV,V,UHF	15, 10, 10, 11	115	-, -, -, -	4, 8, 8, 8	40	5
MAP541/35-36 Novità	223503	4	III+DAB,IV,V,UHF	24, 19, 20, 20	115	15, 15, 15, 15	4, 8, 8, 8	60	5
MAP541/31-33 Novità	223504	4	III+DAB,IV,V,UHF	24, 19, 20, 20	115	15, 15, 15, 15	4, 8, 8, 8	60	5
MAP500	223133	5	I, III, IV, V, UHF	16, 15, 10, 10, 11	115	-, -, -, -, -	4, 4, 8, 8, 8	40	5
MAP501	223137	5	I, III, IV, V, UHF	24, 24, 19, 20, 20	115	15, 15, 15, 15, 15	4, 4, 8, 8, 8	60	5
MAP501/..⁽³⁾	223136	5	I, III, IV, V, UHF	24, 24, 19, 20, 20	115	15, 15, 15, 15, 15	5, 5, 9, 9, 9	60	5

⁽¹⁾ Possibilità di filtrare la banda FM

⁽²⁾ 1 ingresso e 5 uscite.

⁽³⁾ Versione speciale per tarature su richiesta del taglio tra banda IV e banda V, nell'ordine occorre specificare l'ultimo canale di banda IV e il primo canale di banda V (es. MAP501/38-41)

⁽⁴⁾ DAB = 210÷240 MHz.

• Nei modelli normali senza suffisso la banda IV comprende i canali E21-E35 e la banda V comprende i canali E39-E69.

* Per distribuzioni di segnali analogici il livello d'uscita deve essere ridotto di 7dB