

# SMART AMPLIFIER J7473L1 / J7473L2 / J7474L1 / J7474L2



Il nuovo centralino SMART AMP permette di collegare 2, 3 o 4 antenne TV analizzando automaticamente i canali in ingresso e regolandoli con lo stesso livello di uscita

**NEW  
ITEM**

**4G**  
LTE

**Versioni**  
J7473L1  
J7474L1

**5G**  
LTE

**Versioni**  
J7473L2  
J7474L2

| SPECIFICA                  | UNITÀ | J7473L1                                                      | J7473L2   | J7474L1   | J7474L2   |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Inputs                     | -     | 3                                                            | 3         | 4         | 4         |
| LTE rejection              | -     | 4G (CH60)                                                    | 5G (CH48) | 4G (CH60) | 5G (CH48) |
| Channel plan               |       | VHF BIII + UHF<br>Different channel plans available          |           |           |           |
| LTE band rejection         | dB    | >40                                                          |           |           |           |
| Output level               | dB    | 80 - 82                                                      |           |           |           |
| Frequency range            | MHz   | 174 - 862                                                    |           |           |           |
| LTE band Re-use            | -     | L1 = CH62-69 (798MHz-862MHz)<br>L2 = CH50-69 (702MHz-862MHz) |           |           |           |
| Adjacent channel isolation | dB    | >35                                                          |           |           |           |
| Input sensitivity range    | dBμV  | 35 - 90                                                      |           |           |           |
| Power                      | -     | 12V/300mA (DC over coax)                                     |           |           |           |
| Power Supply               | -     | External power supply (ref. 2437)                            |           |           |           |
| Dimensions                 | mm    | 120 x 115 x 50                                               |           |           |           |
| Operating temperature      | °C    | -20 to +50                                                   |           |           |           |

## Caratteristiche principali:

- Smart Amp esegue la scansione di tutti i canali, ottimizzandone livello e qualità
- Tutti i canali in uscita sono equalizzati ed hanno la stessa potenza
- Ottimo nelle installazioni con canali adiacenti con livelli di segnale e qualità diversi
- I canali con la stessa frequenza e diversa qualità vengono scelti e gestiti automaticamente
- Scansione e memorizzazione dei canali in ingresso e relativo filtraggio sono completamente automatici
- Riconoscimento automatico delle bande di ricezione nei diversi stati
- Scansione automatica degli ingressi gestita dall'alimentatore
- Filtri SAW per LTE\_4G&5G automatici negli ingressi
- Contenitore da esterno
- Alimentatore con alimentazione su cavo coassiale
- Alimentatore con doppia uscita incluso nei kit
- CE RED compliant