



BLV6F

Antenna di **banda III** con connettore F, 6 elementi.

Elevato **guadagno**, ottimo adattamento di impedenza ed eccellente direttività.

Design **esclusivo** Fracarro.

- Antenne di banda III con connettore F
- Premontate di alta qualità e con regolazione zenitale di serie
- Elevato guadagno, ottimo adattamento di impedenza ed eccellente direttività
- Garantisce un'eccezionale durata nel tempo delle qualità elettriche e meccaniche
- Design esclusivo brevettato da Fracarro

CODICE	218058	
Elementi	n°	6
Banda		3
Canali		E5-E12
Larghezza di banda	MHz	174-230
Guadagno	dBi	13
Rapporto avanti/indietro	dB	24
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m ²)	kg (N)	4.5 (44.14)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60
Dimensioni (L x H)	cm	149 x 87
Quantità imballo multiplo	Pz	3
Peso unitario	kg	2.00
Peso totale imballo multiplo	kg	6.7
Accessori		
Polarizzazione orizzontale		Incluso

Regolazione zenitale orizzontale	Incluso
Polarizzazione verticale	PV10 (210011)
Regolazione zenitale verticale	PV10 (210011)
Culla ausiliaria	N.P.

GAIN



PATTERN

