



JO350/910WW

FACILE, PRATICO, AUTOMATICO

BedLight Smart



SMART MOTION

Il sensore di movimento ad infrarossi accende e spegne il nastro led senza bisogno di un interruttore manuale. La luce si spegne automaticamente se non viene rilevato nessun movimento dopo un intervallo di tempo regolabile.



ATTIVAZIONE AUTOMATICA QUANDO É BUIO

Kit di illuminazione a Led per luce soffusa di cortesia. La luce si accende automaticamente quando è buio e quando viene rilevato il tuo passaggio in prossimità del sensore.

Schema installazione



Caratteristiche Nastro Led

Colore: Bianco caldo (3000K)
Flusso: 190lm/m
Potenza Nastro Led: 2.4W/m
Tensione: 24V
Lunghezza nastro: 1.2m
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Alimentatore

Input: 100-240Vac 50/60Hz 0,2A
Output: 24V 500mA 12W
Cavo: 1,5m (compreso)

Caratteristiche Sensore

Campo di rilevamento: 100°
Range max di movimento: 3,5m
Periodo di accensione:
30s-10min (regolabile)

WWW.ALPHAELETRONICA.COM